



HP LaserJet Tank 1504w-skriver

Bedriftsfunksjoner med opptil 5000 sider med forhåndsfylt toner og den laveste kostnaden per side¹

Oppdag bedriftsklare funksjoner og besparelser med en HP LaserJet Tank 1504w-skriver forhåndsfylt med original HP-toner for opptil 5000 sider¹.



Få utskrifter av høy kvalitet til den laveste kostnaden per side

- Konstruert for utskrift av store volumer – beholder er forhåndsfylt med toner til 5000 sider.¹
- Spar penger på påfyllinger med HP-tonerpåfyllingssett med ekstra høy kapasitet.²
- Lever side etter side med eksepsjonell utskriftskvalitet med skarp tekst og fylldige svarte fargetoner.

Enkel tonerpåfylling på 15 sekunder med original HP-toner.³

- Enkel påfylling av original HP-toner på 15 sekunder.³
- Mindre nedetid med HP-tonerpåfyllingsalternativer for 2500 og 5000 sider.¹
- Originale HP-tonerpåfyllingssett har et unikt design og er laget med over 75 % mindre plast.⁴

Alle funksjoner for forretningsklare funksjoner.

- Maksimer oppetiden med utskriftshastigheter på opptil 22 spm.
- Skriv ut og del når som helst og hvor som helst med HP Smart-appen.⁵
- Lite vedlikehold med en opptil 50 000 siders bildetrommel med lang driftstid.⁶
- Kjernebeskyttelse for daglige behov med HP Wolf Essential-sikkerhet.

Produktomvisning

HP LaserJet Tank 1504w-skriver vises

- 1. Tobånds Wi-Fi® med selvtilbakestilling og Bluetooth LE
- 2. Sølefritt 15 sekunders HP-tonerpåfyllingssystem
- 3. HP Wolf Essential-sikkerhet
- 4. Forhåndsfylt med original HP-toner til 5000 sider
- 5. 50 000 siders bildetrommel
- 6. Produktivitet på farten med HP Smart-appen



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1530A HP 153A svart original LaserJet Tank-tonerpåfyllingssett (~2500 sider)
	W1530X HP 153X svart original LaserJet Tank-tonerpåfyllingssett (~5000 sider)
Service og kundestøtte	U04SRE 3 års standard utskifting (tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midtøsten, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia)
	U04SME 3 års utskifting neste virkedag (tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Tank 1504w-skriver
Produktnummer	2R7F3A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	Ikon-LCD; 2 lamper (Wifi, OBS); 5 knapper (WiFi, Info, Fortsett, Avbryt, på/av)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 22 spm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,0 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 8,4 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi ; Teknologi: 600 x 400 dpi; 600 x 600 dpi
Månedlig kapasitet	Opptil 25 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 250–2500
Smarte skriverprogramvarefunksjoner ^{3,4}	HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart-app
Standard skriverspråk	PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dobbeltsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Prosessorkapasitet	500 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Wi-Fi Direct; 802.11b/g Access Point; Ethernet 10/100 Base-TX
Mobil utskriftsfunksjon ⁵	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Nettverksfunksjoner	Innebygd WiFi 802.11b/g/n (2.4 / 5 GHz)
Harddisk	Ingen
Minne	Standard: 64 MB ; Maksimum: 64 MB SDRAM
Medehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1 ; Maksimum: 1 skuff
Medietyper	Vanlig papir, tykt papir, bond-papir, etikett, tynt papir, konvolutt
Mediestørrelse	Tittpasset (metrisk): 102 x 152 til 215,9 x 355,6 mm Støttet (metrisk): A6; A5; A4; Nr. 10 konv.; C5-konv.; DL-konv.; B5(UIS); B6 (UIS); Office 216 x 340; Egendefinert
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: Opptil 150 arks innskuff Standard utkapasitet: Opptil 100 ark Ekstra innenhet: –
Medievekt	60 til 163 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Opptil 150 ark / 15 mm for innskuff. 10 konvolutter. Maksimum: Opptil 150 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter; 10 Transparentfilm; Støtter ikke transparente; Maksimum: Opptil 100 ark.
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey; Linux
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits; Linux (du finner mer informasjon på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOSv11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB harddisk; Internett kreves
Medfølgende programvare	Ingen CD i esken; Nedlastbar programvare fra http://www.hp.com eller http://123.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, kjøretidskodeintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker nettilsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 deaktivert som standard; OpenSSL versjon 1.1.1; Aktivisering/deaktivisering av nettverksporter, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, Endring av community-passord; Sikre standarder, krypterte data ved hvile, aktiv FW-oppdatering, Admin-passord som standard, chiffer- og TLS-utvalg; Kontosperring, Sikker Wi-Fi-oppsett
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 348,7 x 285 x 214,8 mm; Maksimum: 348,7 x 390,5 x 214,8 mm
Skrivervekt	6,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A) Akustisk trykkemisjon: 50 dB(A)
Strøm	Krav: Nominell spenning: 110–127 V, Nominell strøm: 5,2 A, Frekvens: 50/60 Hz, RMN:L12543E, Nominell spenning: 220–240 V, Nominell strøm: 2,9 A, Frekvens: 50/60 Hz; Forbruk: Aktiv utskrift: 354 w, Klar: 1,59 w, Hvilemodus: 0,46 W, Manuell av: 0,05 w, Auto-av / Manuelt på: 0,05 w, Auto-av / Wake on LAN: 0,4w; Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 0,197 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUttigstartteknologi
Sertifiseringer	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2015 og CISPR 35:2016 /EN55032:2015 – Klasse B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC tittel 47 CFR, Del 15 Klasse B/ICES-003, Utgave 6 Blue Angel: EPEAT® Silver-registrert Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC tittel 47 CFR, del 15 underdel C og E / RSS 247 Utgave 1, 2015 og RSS 102 Utgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner ^{22, 27}	Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Inneholder resirkulert plast fra forbruker
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Innhold i esken ⁶	2R7F3A HP LaserJet Tank 1504w-skriver; HP svart original LaserJet Tank-bildetrommel (introduksjonskapasitet på ca. 5000 sider med svart toner); Strømledning; Installasjonsveiledning; Referansehåndbok; Regulerings-/støtteblad ~5000 sider i svart-hvitt
Garanti	Opptil 3 års utvidet garanti ved registrering innen 60 dager på www.hp.com/go/lasertank-warranty

Fotnoter

¹ Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på trykte sider og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Ytterligere utskrevne sider krever tonerpåfylling. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies for detaljer.

² Tonerpåfyllingssett følger ikke med skriveren; kjøpes separat.

³ Når den brukes i samsvar med instruksjonene. Gjennomsnittlig påfyllingstid basert på HPs interne testing.

⁴ Plastreduksjon på over 75 % beregnes ved å sammenligne vekten av plast i tonerpåfyllingssett og emballasje for HP Neverstop Laser 103/143 A/AD og HP Laser NS 108 A/AD.

⁵ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Enkelte funksjoner/programvare er bare tilgjengelig på engelsk og varierer mellom skrivebordsprogrammer og mobilapper. Abonnement kan være nødvendig; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på HP.com. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Liste over støttede operativsystemer er tilgjengelig i app-butikkene.

⁶ Bildetrommelens kapasitet er på ca. 50 000 enklitsidige sider (papir i letter- eller A4-størrelse). Mange faktorer er med på å avgjøre den faktiske brukstiden for bildetrommelen, for eksempel temperatur, fuktighet, papirtype, tonertype som brukes og andre variabler. Bildetrommelenshet kan skiftes ut hos en autorisert tjenesteleverandør.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; Kan kreve en fastvareoppgradering.

⁴ Krever nedlasting av HP Smart-app. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Enkelte funksjoner/programvare er bare tilgjengelig på engelsk og varierer mellom skrivebordsprogrammer og mobilapper. Abonnement kan være nødvendig; Abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se detaljer på: <http://www.HPSmart.com>; Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Liste over støttede operativsystemer er tilgjengelig i app-butikkene.

⁵ Mobilenheten må være koblet til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel alt-i-ett-enhet eller skriver før utskrift. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

⁶ HP svart original LaserJet Tank-bildetrommel (introduksjonskapasitet på ca. 5000 sider med svart toner). Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for informasjon om kapasitet som er inkludert i skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

⁷ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

