



HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare

Designad för företag med förfylld toner för upp till 5000 sidor och den lägsta kostnaden per sida.¹

Upptäck företagsanpassade funktioner och besparingar med HP LaserJet Tank MFP 2604dw allt-i-ett-skrivare som levereras förfylld med HP-originaltoner för upp till 5000 sidor.¹



Få utskrifter av hög kvalitet med den lägsta kostnaden per sida

- Tillverkad för utskrifter i stora volymer – levereras förfylld med toner för 5000 i tanken.¹
- Spara på påfyllningar med HP Toner Reload Kit med hög kapacitet.
- Leverera exceptionell kvalitet med knivskarp text och djup svärta – sida efter sida.

Enkel tonerpåfyllning på 15 sekunder med HP-originaltoner²

- Enkel påfyllning av HP-originaltoner på endast 15 sekunder.²
- Färre driftstopp med HP Toner Refill-alternativ för 2500 och 5000 sidor.¹
- HP Toner Reload Kit för originaltoner har en unik design och är tillverkad med över 75 % mindre plast.³

Kompleta funktioner för den bästa produktiviteten.

- Ta dig snabbt igenom flersidiga dokument med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Hantera alla uppgifter från en och samma enhet – skriv ut, skanna och kopiera
- Skriv ut, skanna och dela när och var som helst med HP Smart-appen.⁴
- Bildtrumma med lågt underhåll och lång livslängd för upp till 50 000 sidor.⁵

Produkttrundtur

LaserJet Tank MFP 2604sdw visas

1. Automatisk dokumentmatare för 40 ark
2. Skarp text och konsekventa utskrifter
3. Automatisk dubbelsidig utskrift.
4. HP Smart Advance
5. Förfylld med HP-originaltoner för upp till 5000 sidor
6. Bildtrumma för upp till 50 000 sidor
7. Dual band Wi-Fi® med självåterställning och Bluetooth LE
8. Inbyggt snabbt Ethernet
9. Utskriftshastighet upp till 22 sid/min (A4)
10. HP WOLF Security Essential
11. Inmatningsfack för 250 ark
12. Smarta knappar



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W1530A HP 153A svart original LaserJet Tank Toner Reload Kit (~2 500 sidor)
	W1530X HP 153X svart original LaserJet Tank Toner Reload Kit (~5 000 sidor)
Service och support	U04TNE 3 års Standard Exchange (tillgängligt i alla EMEA-länder utom adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Sydafrika och Turkiet)
	U04TKE 3 års Next Business Day Exchange (tillgängligt i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien)

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare
Produktnummer	381VOA
Kontrollpanel	LCD-ikon; 3 lampor (Media, Lås öppet, Wi-Fi); 10 knappar (Wi-Fi, Ner, Menu, Upp, Kopiera, ID-kopiering, Info, Fortsätt, Avbryt, Ström)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 22 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 14 bld/min
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 8 sek ; Svart (A4, viloläge): På bara 8,4 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi ; Teknik: 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi
Kapacitet per månad	Upp till 25 000 sidor A4; Rekommenderad sidovolym per månad: 250–2500
Smarta programfunktioner i skrivaren ^{3,4}	Automatisk dubbelsidig utskrift, HP auto-on/auto-off, HP Smart-appen
Standardutskriftsspråk	PCLm5; URF; PWG
Täckensnitt och typsnitt	Ingen
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopiera	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp t 14 kop/min
Skanna	
Filformat för skanning	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADF (tillval); Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: HP Smart-appen; och användarprogram via Twain; Twain-version: Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi
Rekommenderad skanningsvolym per månad	150 till 1500
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm ; Minimal mediestorlek (ADM): 148 x 210 mm Maximal mediestorlek (ADM): 216 x 356 mm
Bildjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Processorhastighet	500 MHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-specifikationerna); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio
Kapacitet för mobil utskriftApple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Nätverksfunktioner	Ethernet 10/100Base-TX; integrerat WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
Minne	Standard: 64 MB ; Maximal: 64 MB SDRAM
Mediekapacitet	
Antal pappersäck	Standard: 1 ; Maximal: 1 inmatningsäck
Medietyper	Vanligt papper, tungt papper, finpapper, etikett, ljust papper, kuvert
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 102 x 152 till 215,9 x 355,6 mm Stöds (metrisk): A6; A5; A4; Nr. 10 Kuvert; C5 Kuvert; DL Kuvert; B5 Kuvert; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Anpassad ADM: A4, Letter, Legal
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsäck för 250 ark Tillval för inmatning: Ej tillämpligt
Medievikt	60 till 163 g/m²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 250; Kuvert: 10 Maximal: Upp till 250 ark
Utmätningkapacitet	Standard: Upp till 100 ark; Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Har inte stöd för OH-utskrifter Maximal: Upp till 100 ark;
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars; Linux (mer information finns på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Lägsta systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11 eller 10, 2 GB ledigt hårddisutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internetanslutning krävs
Medföljande program	Ingen (CD i förpackningen; Nedladdningsbar programvara från http://www.hp.com eller http://123.hp.com)
Säkerhetshantering	Säker start, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 inaktiverat som standard; OpenSSL version 1.1.1; Aktivera/inaktivera nätverksportar; SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av community-lösenord; Säkra standardinställningar, krypterade data i viloläge, aktiv FW-uppdatering, administratörslösenord som standard, val av chiffer och TLS; Utläsning från konto; Säker Wi-Fi-installation
Skrivvarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 368 x 326 x 255 mm; Maximal: 368 x 390,5 X255mm
Skrivarens vikt	7,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagring villkor	Temperatur: -20 till 60°C
Akustik	Ljudeffekt: 6,3 B(A) Ljudtryck: 49 dB(A)
Strömförsörjning ⁷	Krav: 110–127 V nominellt vid +/-10 % (min 99 V, max 140 V), 50–60 Hz nominellt +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 220–240 V nominellt vid +/-10 % (min 198 V, max 264 V), 50–60 Hz nominellt +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz; Energiförbrukning: Aktiv utskrift: 390 W, startklar: 2,7 W, viloläge: 0,51 W, manuellt av: 0,05 W, automatiskt av/manuellt på: 0,05 W, automatiskt av/Wake on LAN: 0,5 W; Typisk elförbrukning (TEC): Energy Star: 0,194 kWh/vecka; Blue Angel: 0,203 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Certifikat	RCM (Australien), TÜV och GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodja, Ukraina, EAC, Östeuropa-godkännanden, CE-märkning, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerna osv. Elektromagnetisk emission standard: CISPR32:2015 och CISPR 35:2016 /EN55032:2015 –klass B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 6 Blue Angel: EPEAT® Silver-registrerad; ENERGY STAR®-certifierad Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ Z19 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör Telekomöverensstämmelse: Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC-rubrik 47 CFR, avsnitt 15 underavsnitt C & E/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Specifikationer för hållbar inverkan ^{22, 27}	Återvinningsbart via HP Planet Partners; Innehåller återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam
Medföljer ⁸	381VOA HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare; HP svart originalbildrumma för LaserJet Tank (svart starttoner med kapacitet för ca 5000 sidor ingår); Strömkabel; Konfigurationshandbok; Referenshandbok; Broschyrer om efterlevnad/support Ca 5000 sidor i svart
Garanti	Upp till 3 års utökad garanti vid registrering inom 60 dagar på www.hp.com/go/lasertank-warranty

Fotnoter

¹ Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på tryckta sidor och andra faktorer. Kapaciteten anges baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Ytterligare utskrivna sidor kräver påfyllning av toner. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information.

² Vid användning i enlighet med instruktionerna. Genomsnittlig tid för påfyllning baserad på HPs interna tester.

³ Över 75 % reduktion av plast beräknas genom att jämföra vikten av plast i Toner Reload Kit för HP Neverstop Laser 103/143A/AD och HP Laser NS 108 A/AD och dess förpackning.

⁴ Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnement kan krävas; abonnement kanske inte erbjuds i alla länder. Mer information finns på HPSmart.com. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.

⁵ Bildtrummans kapacitet är ca 50 000 enkelsidiga utskrifter (papper i Letter- eller A4-storlek). Det finns många faktorer som påverkar bildtrummans faktiska livslängd, såsom temperatur, luftfuktighet, typ av papper, typ av toner som används och andra variabler. Bildtrumman ska bytas ut av en auktoriserad serviceleverantör.

⁶ Toner Reload Kit följer inte med skrivaren; dessa köps separat.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.

⁴ Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnement kan krävas; Abonnement kanske inte erbjuds i alla länder. Se mer information på: HPSmart.com; Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.

⁵ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁶ Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.

⁷ Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.

⁸ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁹ Kapaciteten anges baserat på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>

¹⁰ Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

