



HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-printer

Erhvervsrettet kapacitet med op til 5.000 siders forudpåfyldt toner og den laveste pris pr. side.¹

Oplev alle de erhvervsrettede funktioner og besparelse med HP LaserJet Tank MFP 2604sdw All-in-One-printer med op til 5.000 sider forudpåfyldt originalt HP-toner.¹



Få print i høj kvalitet til ultralav pris pr. side

- Udviklet til printning i store mængder — tanken er forudopfyldt med toner svarende til 5.000 sider.¹
- Medvirker til at spare på påfyldninger ved hjælp af HP-tonerpåfyldningssæt med høj kapacitet.
- Giver fantastisk kvalitet med skarp tekst og fed sort — side efter side.

Påfyld nemt toner på 15 sekunder med original HP-toner²

- Påfyld nemt original HP-toner på bare 15 sekunder.²
- Mindre nedetid med 2.500 og 5.000 siders HP-tonerpåfyldning.¹
- Det originale HP-tonerpåfyldningssæt har et unikt design og er fremstillet med mere end 75 % mindre plastik.³

Komplet funktionspakke til øget produktivitet.

- Du kommer hurtigt gennem mange sider med automatisk dobbeltsidet udskrivning.
- Få større produktivitet med 40-siders automatisk dokumentføder
- Print, scan og del når som helst og hvor som helst med HP Smart-app.⁴
- Lav vedligeholdelse med billedtromle på op til 50.000 sider med lang levetid.⁵

Produktpræsentation

LaserJet Tank MFP 2604sdw vist

1. Automatisk dokumentføder til 40 ark
2. Tydelig tekst og ensartet print
3. Automatisk dobbeltsidet print
4. HP Smart Advance
5. Forhåndspåfyldt med originalt HP-toner til op til 5.000 sider
6. Billedtromle på op til 50.000 sider
7. Dual-band Wi-Fi® med selvgendannelse og Bluetooth LE
8. Indbygget, hurtigt Ethernet
9. Printhastighed på op til 22 sider/min. (A4)
10. HP WOLF Security Essential
11. 250-arks papirbakke
12. Smarte statusknapper



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1530A HP 153A original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 2.500 sider)
	W1530X HP 153X original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 5.000 sider)
Tilbehør	
Service og support	U04TNE 3 års standardombytning (fås i alle EMEA-lande undtagen Adriaterhavsområdet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)
	U04TKE 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-printer
Produktnummer	381V1A
Kontrolpanel	LCD med ikoner; 2 indikatorer (medie, låg åbent); 10 knapper (Wi-Fi, Ned, Menu, Op, Kopier, Id-kopi, Info, Genoptag, Annuller, Afbryder)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 22 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 14 billeder pr. min.
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 8 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,4 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi ; Teknologi: 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi
Normeret forbrug pr. måned	Op til 25000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 250-2500
Printerens avancerede softwarefunktioner ^{3,4}	Automatisk dupleksprint, HP Auto-tænd/sluk, HP Smart-app
Standardprintersprog	PCLm5; URF; PWG
Skrifttyper og skrifttypesnit	Ingen
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4): DM-EMEA: Op til 14 kopier/min.; DM-NA/AP: Op til 22 kopier/min.
Scan	
Scanningshastighed ⁵	Normal (A4): Op til 19 sider/minut (sort/hvid), op til 10 sider/min. (farver)
Scanningsfilformat	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed, automatisk dokumentføder (tilbehør); Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: HP Smart-app; og brugerapplikationer via Twain; Twain-version: Version 2.1; ADF-dupleksscanning: Nej; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi
Anbefalet antal scanninger pr. måned	150 til 1500
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 216 x 297 mm ;Minimum medieformat (ADF): 148 x 210 mm Maksimalt medieformat (ADF): 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Processorhastighed	500 MHz
Tilslutning	
Standard	Hi-Speed USB-specifikationer (kompatibel med USB 2.0); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2.4/5 GHz) wi-fi-radio
Mulighed for mobiludskrivningApple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™ Certified	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Netværksegenskaber	Ethernet 10/100Base-TX; Indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
Hukommelse	Standard: 64 MB ;Maksimum: 64 MB SDRAM
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 1 ;Maksimum: 1 Papirbakke
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, bond, label, let papir, konvolutter
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): 102 x 152 til 215,9 x 355,6 mm Understøttet (metrisk): A6; A5; A4; Nr. 10-konvolutter; C5-konvolutter; DL-konvolutter; B5-konvolutter; B5(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Tilpasset ADF: A4, Letter, Legal

Model	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-printer
Produktnummer	381V1A
Mediehåndtering	Standardinput: 250-arks papirbakke Valgfrit input: Ikke relevant
Medievægt	60 til 163 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 250; Konvolutter: 10 Maksimum: Op til 250 ark ADF: Standard, 40 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Understøtter ikke transparenter Maksimum: Op til 100 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux (få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Mindste systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Kræver internetforbindelse
Medfølgende software	Ingen CD i kasse; Software, der kan downloades fra http://www.hp.com eller http://123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Sikker bootstart, Sikker firmwareintegritet, Runtime-kodeintegritet, adgangskodebeskyttet EWS, sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 er deaktiveret som standard; OpenSSL version 1.1.1. Aktiver/deaktiver netværksporte; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af fællesskabsadgangskode; Sikre standarder, krypterede data i hvile, aktiv FW-opdatering, administratoradgangskode som standard, Cipher- og TLS-valg; Kontrolås; Sikker opsætning via Wi-Fi
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 418 x 345 x 311,4 mm; Maksimum: 418 x 398,5 x 311,4 mm
Printervægt	9,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A) Lydtryk: 49 dB(A)
Strømforsyning ⁷	Krav: 110 V-127 V nominel @ +/-10 % (min. 99 V, maks. 140 V), 50-60 Hz nominel +/- 3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz), 220 V-240 V nominel @ +/-10 % (min. 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominelle +/- 3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Forbrug: Aktiv printing: 390 w, klar: 2,7 w, dvale: 0,51 w, manuel sluk: 0,05 w, automatisk sluk/manuel tænd: 0,05 w, automatisk sluk/Wake on LAN: 0,5 w; Typisk elforbrug (TEC)⁸: Energy Star: 0,194 Kwh/uge; Blue Angel: 0,203 Kwh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer	RCM (Australien), TUV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodja, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR32:2015 og CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Klasse B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, del 15 klasse B/ICES-003, udgave 6 Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret Blue Angel-kompatible Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: Trådløs: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Paragraf C og E / RSS 247 Udgave 1, 2015 og RSS 102 Udgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Indeholder genanvendt genbrugsplast
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold ⁹	381V1A HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-printer; Original HP LaserJet Tank-billedtromle (opstart cirka 5000 sider tonerkapacitet sort medfølger); Strømledning; Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Foldere med bestemmelser/understøttelse
Garanti	Op til 3 års udvidet garanti ved registrering inden for 60 dage på www.hp.com/go/lasertank-warranty

Fodnoter

¹ Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængig af de printede siders indhold samt andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Ekstra printede sider kræver genopfyldning af toner. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

² Ved brug i overensstemmelse med vejledningen. Gennemsnitlig genopfyldningstid baseret på HP's interne test.

³ Mere end 75 % mindre plastik beregnet på en sammenligning af plastikvægten i HP Neverstop Laser 103/143 A/AD og HP Laser NS 108 A/AD-tonergenopfyldningssæt og tilhørende emballage.

⁴ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på HPSmart.com. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

⁵ Billedtromlens kapacitet er cirka 50.000 sider med enkelt-sidede printning (letter eller A4-størrelse). Der er mange faktorer, som afgør tromlens aktuelle holdbarhed, som f.eks. temperatur, luftfugtighed, papirformat, tonertype og andre variabler. Billedtromlen kan udskiftes via autoriseret serviceudbyder.

⁶ Tonerpåfyldningssæt følger ikke med printeren; skal købes separat.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.

⁴ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; Abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på: HPSmart.com; Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

⁵ Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc's ydeevne og programmet.

⁶ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

⁷ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

⁸ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc's ydeevne og programmet.

