

HP LaserJet Tank MFP 2604-skrivarserien



Få utskrifter av hög kvalitet med extremt låg kostnad per sida.

- Tillverkad för utskrifter i stora volymer – levereras förfylld med toner för 5000 i tanken.¹
- Spara på påfyllningar med HP Toner Reload Kit med hög kapacitet.
- Leverera exceptionell kvalitet med knivskarp text och djup svärta – sida efter sida.

Enkel tonerpåfyllning på 15 sekunder med HP-originaltoner²

- Enkel påfyllning av HP-originaltoner på endast 15 sekunder.²
- Färre driftstopp med HP Toner Refill-alternativ för 2500 och 5000 sidor.¹
- HP Toner Reload Kit för originaltoner har en unik design och är tillverkad med över 75 % mindre plast.³

Kompleta funktioner för den bästa produktiviteten.

- Ta dig snabbt igenom flersidiga dokument med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Skriv ut, skanna och dela när och var som helst med HP Smart-appen.⁴
- Bildtrumma med lågt underhåll och lång livslängd för upp till 50 000 sidor.⁵

Produkttrundtur

LaserJet Tank MFP 2604sdw visas

1. Automatisk dokumentmatare för 40 ark
2. Skarp text och konsekventa utskrifter
3. Automatisk dubbelsidig utskrift.
4. HP Smart Advance
5. Förfylld med HP-originaltoner för upp till 5000 sidor
6. Bildtrumma för upp till 50 000 sidor
7. Dual band Wi-Fi® med självvårställning och Bluetooth LE
8. Inbyggt snabbt Ethernet
9. Utskriftshastighet upp till 22 sid/min (A4)
10. HP WOLF Security Essential
11. Inmatningsfack för 250 ark
12. Smarta knappar



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-skrivare
Produktnummer	381V0A	381V1A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Upp till 22 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 14 bld/min	
Anslutningar	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-specifikationerna); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE	
Rekommenderad sidvolym per månad	250–2500	

Konfigurerbara artiklar, tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W1530A HP 153A svart original LaserJet Tank Toner Reload Kit (~2 500 sidor)
	W1530X HP 153X svart original LaserJet Tank Toner Reload Kit (~5 000 sidor)
Service och support	U04TNE 3 års Standard Exchange (tillgängligt i alla EMEA-länder utom adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Sydafrika och Turkiet)
	U04TSE 3 års retur till depå (tillgängligt i adriatiska regionen, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Ryssland, Sydafrika och Turkiet)

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-skrivare
Produktnummer	381VOA	381V1A
Kontrollpanel	LCD-ikon; 3 lampor (Media, Lås öppet, Wi-Fi); 10 knappar (Wi-Fi, Ner, Menu, Upp, Kopiera, ID-kopiering, Info, Fortsätt, Avbryt, Ström)	LCD-ikon; 2 lampor (Media, Lock öppet); 10 knappar (Wi-Fi, Ner, Menu, Upp, Kopiera, ID-kopiering, Info, Fortsätt, Avbryt, Ström)
Skriv ut		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 22 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp till 14 bld/min	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar) : Så snabbt som 8 sek ; Svart (A4, viloläge) : På bara 8,4 sek	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 600 x 600 dpi ; Teknik : 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi	
Kapacitet per månad	Upp till 25 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolymp per månad : 250–2500	
Smarta programfunktioner i skrivaren ^{3,4}	Automatisk dubbelsidig utskrift, HP auto-on/auto-off, HP Smart-appen	
Standardutskriftsspråk	PCLmS; URF; PWG	
Teckensnitt och typsnitt	Ingen	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk	
Kopiera		
Kopieringshastighet	Svart (A4) : Upp t 14 kop/min	Svart (A4) : DM-EMEA: Upp till 14 kop/min; DM-NA/AP: Upp till 22 kop/min
Skanna		
Skanningshastighet ⁵		Normal (A4) : Upp till 19 sid/min (sv/v), upp till 10 sid/min (färg)
Filformat för skanning	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Skannerspecifikationer	Skannertyp : Flatbädd, ADF (tillval); Skanningsteknik : Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning : HP Smart-appen; och användarprogram via Twain; Twain-version : Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning : Nej; Maximal skanningsstorlek (flatbädd) : 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning : Upp till 600 dpi	
Rekommenderad skanningsvolymp per månad	150 till 1500	
Skanningsbar yta	Maximal mediastorlek (flatbädd) : 216 x 297 mm; Minimal mediastorlek (ADM) : 148 x 210 mm Maximal mediastorlek (ADM) : 216 x 356 mm	
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256	
Processorhastighet	500 MHz	
Anslutning		
Standard	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-specifikationerna); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE	
Trådlöst	integrerat WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)	
Kapacitet för mobil utskrift	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift	
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv6; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP	
Nätverksfunktioner	Ethernet 10/100Base-TX; integrerat WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)	
Minne	Standard : 64 MB; Maximal : 64 MB SDRAM	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard : 1 ; Maximal : 1 inmatningsfack	
Medietyper	Vanligt papper, tungt papper, finpapper, etikett, ljusst papper, kuvert	
Mediastorlek	Anpassad (metrisk) : 102 x 152 till 215,9 x 355,6 mm ; Stöds (metrisk) : A6; A5; A4; Nr. 10 Kuvert; C5 Kuvert; DL Kuvert; B5 Kuvert; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Anpassad ; ADM : A4, Letter, Legal	
Mediekapacitet	Standardinmatning : Inmatningsfack för 250 ark Tillval för inmatning : Ej tillämpligt	Standardinmatning : Inmatningsfack för 250 ark Tillval för inmatning : Ej tillämpligt
Medievikt	60 till 163 g/m ² ; ADM : 60 till 90 g/m ²	ADM : Standard, 40 ark
Inmatningskapacitet	Fack 1 : Ark: 250; Kuvert: 10 Maximal : Upp till 250 ark	Fack 1 : Ark: 250; Kuvert: 10 Maximal : Upp till 250 ark ADM : Standard, 40 ark
Utmatningskapacitet	Standard : Upp till 100 ark; Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Har inte stöd för OH-utskrifter Maximal : Upp till 100 ark;	
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars; Linux (mer information finns på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)	
Lägsta systemkrav	Windows : Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32- eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer eller Edge.; Mac : Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internetanslutning krävs	
Medföljande program	Ingen CD i förpackningen; Nedladdningsbar programvara från http://www.hp.com eller http://123.hp.com	
Säkerhetsantering	Säker start, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 inaktiverat som standard; OpenSSL version 1.1.1.; Aktivera/inaktivera nätverksportar; SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av community-lösenord; Säkra standardinställningar, krypterade data i viloläge, aktiv FW-uppdatering, administratörslösenord som standard, val av chiffer och TLS; Utläsning från konto; Säker Wi-Fi-installation	
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 368 x 326 x 255 mm; Maximal : 368 x 390,5 X255mm	Lägsta 418 x 345 x 311,4 mm; Maximal : 418 x 398,5 x 311,4 mm
Skrivarens vikt	7,9 kg	9,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur : 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet : 30 till 70% RH	
Lagringsvillkor	Temperatur : -20 till 60°C	
Akustik	Ljudeffekt : 6,3 B(A); Ljudtryck : 49 dB(A)	
Strömförsörjning ⁷	Krav : 110–127 V nominellt vid +/-10 % (min 99 V, max 140 V), 50–60 Hz nominellt +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 220–240 V nominellt vid +/-10 % (min 198 V, max 264 V), 50–60 Hz nominellt +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz); Energiförbrukning : Aktiv utskrift: 390 W, startklar: 2,7 W, viloläge: 0,51 W, manuellt av: 0,05 W, automatiskt av/manuellt på: 0,05 W, automatiskt av/Wake on LAN: 0,5 W; Typisk elförbrukning (TEC) ⁶ : Energy Star: 0,194 kWh/vecka; Blue Angel: 0,203 kWh/vecka; Nättagregatstyp : Inbyggd strömförsörjning	
Energi besparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttuppvärmningsteknik	
Certifikat	RCM (Australien), TÜV och GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodja, Ukraina, EAC, Östeuropa-godkännanden, CE-märkning, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerna osv. Elektromagnetisk emissionsstandard : CISPR32:2015 och CISPR 35:2016 /EN55032:2015 – klass B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass B/CEC-003, utgåva 6 Blue Angel; EPEAT® Silver-registrerad Telekomöverensstämmelse : Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17; V3.1.1; EN 300 328; V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC-rubrik 47 CFR, avsnitt 15 underavsnitt C & E/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008	
Specifikationer för hållbar inverkan	Återvinningsbart via HP Planet Partners; Innehåller återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter	
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör	
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam	
Medföljer ⁷	381VOA HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare; HP svart originalbildtrumma för LaserJet Tank (svart starttoner med kapacitet för ca 5000 sidor ingår); Strömkabel; Konfigurationshandbok; Referenshandbok; Broschyrer om efterlevnad/support	381V1A HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-skrivare; HP svart originalbildtrumma för LaserJet Tank (svart starttoner med kapacitet för ca 5000 sidor ingår); Strömkabel; Konfigurationshandbok; Referenshandbok; Broschyrer om efterlevnad/support
Garanti	Upp till 3 års utökad garanti vid registrering inom 60 dagar på www.hp.com/go/lasertank-warranty	

Fotnoter

- ¹ Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på tryckta sidor och andra faktorer. Kapaciteten anges baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Ytterligare utskrivna sidor kräver påfyllning av toner. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information.
- ² Vid användning i enlighet med instruktionerna. Genomsnittlig tid för påfyllning baserad på HPs interna tester.
- ³ Över 75 % reduktion av plast beräknas genom att jämföra vikten av plast i Toner Reload Kit för HP Neverstop Laser 103/143A/AD och HP Laser NS 108 A/AD och dess förpackning.
- ⁴ Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas; abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Mer information finns på HPSmart.com. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.
- ⁵ Bildtrummans kapacitet är ca 50 000 enkelsidiga utskrifter (papper i Letter- eller A4-storlek). Det finns många faktorer som påverkar bildtrummans faktiska livslängd, såsom temperatur, luftfuktighet, typ av papper, typ av toner som används och andra variabler. Bildtrumman ska bytas ut av en auktoriserad serviceleverantör.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; Den inbyggda programvaran kan behöva uppdateras.
- ⁴ Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas; Abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Se mer information på: HPSmart.com; Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.
- ⁵ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁶ Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
- ⁷ HP svart originalbildtrumma för LaserJet Tank (svart starttoner med kapacitet för ca 5000 sidor ingår). Se <http://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten som medföljer skrivaren. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

