

Répartiteur/commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Product ID: VS440HDMI



Le répartiteur/commutateur de matrice audio/vidéo HDMI 4x4 VS440HDMI (avec audio et RS232) vous permet de partager jusqu'à 4 entrées HDMI ou DVI (à l'aide d'adaptateurs HDMI vers DVI non inclus) distinctes avec audio entre 4 écrans ou projecteurs indépendants. Doté de boutons-poussoirs pratiques en façade et d'une commande logicielle RS232 pour PC, ce commutateur de matrice permet à chaque entrée et au signal audio associé d'être commutés individuellement. Cela signifie que des sources audio/vidéo différentes peuvent être affichées sur les périphériques de sortie ou qu'une seule source peut être partagée entre plusieurs sorties pour offrir une polyvalence maximale. Le commutateur possède un écran LCD en façade pour pouvoir facilement vérifier le statut de fonctionnement, plus une télécommande et un module d'extendeur infrarouge pour un contrôle simple à distance. Conçu pour offrir des fonctionnalités maximales tout en économisant de l'espace, le commutateur de matrice vidéo HDMI peut être utilisé en tant que solution autonome ou monté en rack à l'aide des ailettes latérales (incluses). Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour la connexion/commutation de sources multiples dans les installations de banc d'essai, les centres de données, les bureaux d'assistance et les installations de vidéo-transmission
- Parfait pour les applications de panneaux d'affichage numériques dans les environnements de vente au détail requérant la connexion de plusieurs lecteurs multimédias ou ordinateurs
- Permettez aux stagiaires/étudiants de regarder ce qui est affiché sur votre écran, puis de basculer sur leur propre affichage à la fin de la présentation
- Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels
- Prenez le contrôle de toutes vos sources audio/vidéo, ainsi que des écrans/projecteurs - sélectionnez la source que vous désirez, quel que soit l'écran

Features

- Le logiciel inclus permet de stocker jusqu'à 4 combinaisons d'affichage différentes
- Permet à quatre PC/lecteurs multimédias d'afficher des vidéos sur quatre écrans
- Permet le stockage et le rappel de combinaisons d'affichage à l'aide des boutons en façade
- Prise en charge de la connexion aux écrans DVI à l'aide d'adaptateurs HDMI vers DVI (vendus séparément)
- Doté de boutons de sélection en façade pratiques
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200 ou 1080p
- Longueur de câble de 10 m maximum
- Ecran LCD en façade pour une surveillance facilitée du statut de fonctionnement
- Télécommande et module d'extension infrarouge inclus
- Interface RS232 pour le contrôle du PC

Matériel	Warranty	2 Years
	Câblage	HDMI
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports	4
	Prise en charge audio	Oui
Performance	Bande passante	225MHz
	Longueur max. de câble	32.8 ft [10 m]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions prises en charge	1920x1200 or 1080p
Connecteur(s)	Connecteur A	4 - HDMI (19 broches) Femelle
	Connecteur B	4 - HDMI (19 broches) Femelle
	Types de connecteur	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18
	Courant de sortie	1.5A
	Courant d'entrée	0.6A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	0~95%
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.7 in [42 mm]
	Largeur du produit	7.3 in [185 mm]
	Longueur du produit	17.3 in [440 mm]
	Poids du produit	5.2 lb [2.4 kg]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	6.9 lb [3.1 kg]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur de sélection de matrice HDMI
		2 - Supports de montage en rack
		1 - Câble RS232
		1 - Télécommande infrarouge
		6 - Vis pour supports de montage en rack
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (États-Unis/UK/EU/AU)
		1 - CD d'installation du logiciel
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.