

Interrupor HDMI Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador

Product ID: VS440HDMI



El Conmutador/ Divisor de Video/Audio HDMI Matrix 4x4 (con Audio y RS232), VS440HDM permite compartir hasta 4 entradas HDMI o DVI (con adaptadores HDMI a DVI - no incluidos) diferentes, con su audio correspondiente, entre 4 pantallas o proyectores independientes.

Con un conveniente botón frontal y control RS232 del software de PC este conmutador de matriz permite activar cada entrada y el audio correspondiente de forma individual, posibilitando que distintas fuentes A/V puedan enviar señales a cada una de las pantallas o bien, que una misma fuente pueda enviar señales a varias pantallas ofreciendo máxima flexibilidad y control.

El conmutador ofrece una pantalla LCD en el panel frontal para monitorear el estado de las conexiones, además de un control remoto y un módulo extensor IR para facilitar el manejo a distancia. Diseñado para proporcionar máxima funcionalidad y a la vez ahorrar espacio, el Conmutador HDMI Matrix se puede utilizar como solución autónoma o se puede instalar en rack mediante las orejetas de montaje suministradas. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Excelente para conectar/conmutar varias fuentes en Instalaciones de Bancos de Pruebas, Centros de Datos, Mesas de Ayuda e Instalaciones de Transmisión de Video (DVB)
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital en establecimientos comerciales que requieren conectar más de un reproductor de medios o PC
- Ideal para entornos educativos posibilitando a los estudiantes ver la pantalla del instructor durante una demostración y volver a sus respectivas pantallas una vez finalizada la misma
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Permite controlar totalmente sus fuentes A/V y pantallas/proyectores – seleccione la fuente que desee para cada pantalla

Características

- El software incluido permite almacenar hasta 4 combinaciones de pantallas distintas
- Posibilita que cuatro PCs/Reproductores de Medios proporcionen video a cuatro pantallas
- Permite el almacenamiento y la recuperación de una combinación de pantallas usando los botones del panel frontal
- Soporta conexión a pantallas DVI usando adaptadores HDMI a DVI (se venden aparte)
- Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar
- Compatible con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p
- Longitud máxima del cable 10m (32 pies)
- LCD en el panel frontal para monitorear fácilmente el estado de las conexiones
- Incluye control remoto y módulo de extensión IR
- Interfaz RS232 para el control de PC

Hardware	Warranty	2 Years
	Cableado	HDMI
	Cantidad de Puertos	4
	Entrada A/V	HDMI
	Montaje en Rack	Sí
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Ancho de Banda	225MHz
	Longitud Máxima del Cable	32.8 ft [10 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resoluciones Admitidas	1920x1200 or 1080p
Conector(es)	Conector A	4 - HDMI (19 pines) Hembra
	Conector B	4 - HDMI (19 pines) Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5A
	Consumo de Energía	18
	Corriente de Entrada	0.6A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
Tipo de Enchufe	M	
Requisitos Ambientales	Humedad	0~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [4.2 cm]
	Ancho del Producto	7.3 in [18.5 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	17.3 in [44 cm]
	Peso del Producto	5.2 lb [2.4 kg]

	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	3.5 in [90 mm]
	Ancho de la Caja	10.4 in [26.3 cm]
	Longitud de la Caja	22.9 in [58.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.9 lb [3.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador Selector HDMI Matrix
		1 - Cable RS232 de 1,83m
		1 - Control Remoto IR
		1 - Extensor por infrarrojos
		2 - baterías AAA
		2 - Soportes para Montaje en Rack
		6 - Tornillos para los soportes del montaje en rack
		1 - Adaptador universal de alimentación (EE.UU./RU/UE/AU)
		1 - CD del Software de Instalación
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.