



HP LaserJet Pro 4002dwe-skriver

Få lynraske hastigheter og et smart utskriftssystem for enkel, sikker og bærekraftig utskrift.

Denne moderne skriveren er laget for maksimal produktivitet med høy hastighet og pålitelig maskinvare, og leverer problemfri hverdagsbruk slik at du kan fokusere mer på selve arbeidet. Og med HP+ er det enklere enn noensinne å administrere og bruke skrivere fra hvor som helst.



HP LaserJet Pro 4002dwe-skriver

Dette er en HP+-skriver. Den krever en HP-konto, tilkobling til internett og eksklusiv bruk av originale HP-tonerkassetter gjennom hele skriverens levetid. Mer på:
<http://www.hp.com/plus-faq>

Hovedpunkter

- HP+-aktivert, er også tilgjengelig for bedriftskunder
- Instant Ink for Laser er tilgjengelig
- HP Smart-app og Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Rask utskriftshastighet (40 spm A4)
- Høy månedlig driftssyklus (80 000 sider)



HP LaserJet Pro 4002dwe-skriver

Maksimal produktivitet.

- Støtt dynamiske arbeidsgrupper med denne høytstående skriveren, ideell for opptil 10 brukere.
- Øk farten på arbeidsflyten med lynraske hastigheter som oppfyller kravene for miljøer med høye krav.
- Få lett tilgjengelig produktivitet. Skriv ut og spar tid med snarveier fra HP Smart.¹
- Ikke vent på utskriftsjobber. Uten oppvarmingstid er skriveren alltid klar til bruk.

Problemfri administrasjon.

- Veiledet, skybasert oppsett gjør det enkelt å konfigurere nye skrivere og registrere brukere fra hvor som helst.²
- Med Smart Admin-dashbordet kan du overvåke bruk og kontrollere innstillinger på tvers av flere skrivere på flere steder.²
- Sømløs tilkobling gir deg muligheten til å skrive ut fra hvor som helst, med en hvilken som helst enhet, på et hvilket som helst nettverk.^{1,3}
- Med dedikert teknisk kundestøtte får du hjelp når du trenger det, alt støttet av vår utvidede HP-garanti på to år.^{4,5}

HP Wolf Pro security, gjort bedre med HP+.

- Få skriftersikkerhet fra første stund. Forhåndsconfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk.
- Sett opp skriverens sikkerhet fra dashbordet. Smart Admin gjør IT-konfigurasjonen og -overvåkingen enkelt.²
- Automatisert overvåking døgnet rundt bidrar til at skrivere og informasjon alltid er sikret.
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.

Problemfri rekvisitaadministrasjon med Instant Ink.

- Registrer deg for å spare penger på original HP-toner med Instant Ink. Få toner, levering og resirkulering.^{6,7,8}
- Med Instant Ink for laser går du aldri tom for toner.⁹
- Med Instant Ink blir toner levert automatisk til ansatte eller kontorer, alt på en samlefaktura.⁷
- Med Instant Ink kan du velge den riktige planen for hver skriver. Endre eller avslutt når som helst.¹⁰

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Pro 4002dne-skriver

- 1. Utskriftshastigheter på opptil 40 spm (A4), 350-arks standard papirkapasitet
- 2. Forhåndsconfigurerte sikkerhetsinnstillinger
- 3. Hi-Speed USB-porter, innebygd Gigabit Ethernet
- 4. Laget for arbeidsgrupper på opptil 10 brukere
- 5. HP Smart-app for lett tilgjengelig produktivitet



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	U42H0E – HP 3 års tjeneste neste virkedag for LaserJet Pro 400xe U42H8PE – HP 1 års tjeneste neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJet 400xe
Tilbehør	
Service og kundestøtte	

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro 4002dwe-skriver
Produktnummer	Z2606E
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	2-linjers LCD; OK-knapp; Venstre-knapp; Høyre-knapp; Avbryt-knapp; Tilbake-knapp; Klar-LED; Feil-LED; Wi-Fi-LED (bare for trådløse pakke)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 40 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 34 bpm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,3 sek. ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,8 sek.
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Fine linjer (1200 x 1200 ppt) ; Teknologi: HP FastRes1200, HP ProRes1200, econo-modus
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 4000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner ³	Automatisk tosidig utskrift og hefteutskrift, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, jobblagring med PIN-utskrift, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, installer bare skriverdriver, Economode for tonerbesparelser, godtar en rekke papirstørrelser og -typer
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm; Høyre: 4,3 mm; Maksimallt utskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Prosessorføhastighet	1200 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0, 1 verts-USB på baksiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.3az (EEE) 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio + Bluetooth
Mobil utskriftsfunksjon	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TC/PR: IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå-åp-støttet), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP; manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikataadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-nedlasting
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X (gjelder ikke D-pakker)
Harddisk	Ingen
Minne	Standard: 256 MB ;Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (vanlig, EcoFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, valgfri skuff 3: 104,9 x 148,5 til 215,9 x 355,6 mm
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff 1, 250-arks papirskuff 2 Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri tredje 550-arks papirskuff
Medievekt	Skuff 1: 60–200 g/m²; Skuff 2, valgfri 550-arks skuff 3: 60 til 120 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 900 ark
Utskriftkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; Citrix; UNIX; Novell
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-forbindelse eller nettleser. Se microsoft.com for ytterligere maskinvarekrav til operativsystem Mac: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-forbindelse eller nettleser. Se apple.com for ytterligere maskinvarekrav til operativsystem
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken, bare på http://www.hp.com og http://123.hp.com
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin); Ressursett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver (driverkonfigurasjonsverktøy, driverdistribusjonsverktøy, administrator for administrert utskrift)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 381 x 357 x 216 mm; Maksimum: 381 x 634 x 241 mm
Skrivervekt	8,56 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A) Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)
Strøm	Krav: 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Forbruk: 495 watt (aktiv utskrift), 5,5 watt (klar), 0,5 watt (hvilemodus), 0,5 watt (auto-av / vekking fra LAN, aktivert ved levering), 0,05 watt (auto-av / manuelt på), 0,05 (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC): 0,36 kWh/uke (Blue Angel); 0,36 kWh/uke (Energy Star 3.0); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; EcoSmart svart toner; Hurtigstartteknologi; Strømsparing
Sertifiseringer ⁴	Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 32:2015 klasse B / EN 55032:2015 klasse B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-1:2016; FCC CFR 47 del 15 klasse B; ICES-003, utgave 7 klasse B IT ØKO-enklærng Blue Angel-samarbeid: Nei, se dokumentet ECI (informasjon om Ecolabel-sammenligning) Overholdelse av telekommunikasjonsstandarden: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Forest First-produkt med HP+; Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Kompatibelt med tilgjengelighetstilbehør; Inneholder resirkulert plast fra forbrukere
Opprinnelsesland	Produsert på Filippinene; Produsert i Vietnam
Innhold i esken ⁵	Z2606E HP Laser Jet Pro 4002dwe-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original Laser Jet-tonerkassett; Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Reguleringsbrosjyre; Strømledning
Garanti	10 års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Du kan kontakte en kontraktsfestet leverandør eller gå til hp.com/support for å lære om HPs prisbelønte service- og kundestøtte i ditt område.

Fotnoter

- ¹ Smart-app (Smart Pro): Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd.
- ² Enkel å sette opp og administrere – Krever bruk av Smart Admin-dashbordet for skriveroppsett og registrering av brukere.
- ³ Tilkoblet og klar – HP+-skrivere er klare til bruk med forbedret tilkoblingsfunksjonalitet som bruker Smart Driver- og Print/Scan Doctor-teknologi.
- ⁴ Dedikert kundestøtte – snakk med en HP+-kundestøttereprerentant mandag til fredag 08.00 til 22.00 EST lørdag og søndag 09.00 til 20.00 EST. Utelukker offentlige fridager.
- ⁵ Utvidet garanti: 2 års HP-garanti totalt. Se dokumentasjonen i skriveresken for mer informasjon om HP-garantien.
- ⁶ Spar opptil 50 % på toner (svart-hvitt) – Basert på månedlige abonnementskostnader for HP Instant Ink svart-hvitt tonertjenesteplan på 1500 sider uten kjøp av tilleggssett med sider, sammenlignet med kostnaden per side for å skrive ut ISO/IEC 24711 -sider på de fleste tradisjonelle A4 svart-hvitt tonerkassettskrivere i klassen <494 EUR og MFP-er priset til <672 EUR ved bruk av originale integrerte kassetter med standard kapasitet (toner og trommel i en kassett). Gjennomsnittlig CPP per land brukt for å avgjøre påstand om prosentvise besparelser kontra CPP for HP Instant Ink. Salgspriser er ikke vurdert i denne studien. Skrivere som bare bruker XL-kassetter er ekskludert på grunn av ikke-standard maskinvare- og rekvistamodeller. Keypoint Intelligence-studie fra september 2021, bestilt av HP, basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 18. august 2021. Skrivere valgt basert på markedsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 2. kvartal 2021. Hvis du vil vite mer, se: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁷ Automatisk levering og samlefactura – Skrivere krever direkte tilkobling til Internett for deltakelse i programmet. Internett-tilgang selges separat.
- ⁸ Resirkulering – Programtilgjengeligheten varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Se mer informasjon på hp.com/recycle.
- ⁹ Gå aldri tom – Basert på planbruk, Internett-tilkobling til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.
- ¹⁰ Endre eller avslutt – Du kan når som helst endre eller avslutte planen din på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til å bruke originale HP Standard- eller XL-kassetter. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart og beløpene blir trukket med tilbakevirkende kraft eller vil gjelde for neste betalingsperiode, avhengig av brukers ønske. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter betalingsperiodens siste dag. Du finner fullstendig informasjon på hpinstantink.com/terms.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ EPEAT®-registrert det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se <http://www.epeat.net> for registreringsstatus etter land.
- ² Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for informasjon om kapasitet for kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdi målt i samsvar med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.
- ³ Jobblagringsfunksjonen krever kjøp av en separat USB flash-stasjon med minimum 16 GB kapasitet.
- ⁴ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- ⁵ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdi er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet og 230 V for Blue Angel. Nei. Vær oppmerksom på at produkter i HP LaserJet Pro 4001- og MFP 4101-serien er ENERGY STAR 3.0-sertifisert i USA, og at de funksjonelt likeverdige HP LaserJet Pro 4002- og MFP 4102-seriene oppfyller strømeffektivitetsgrenser for miljømerking.
- ⁶ Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁷ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Finn mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁸ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonsytelsestest, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁹ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

