



HP LaserJet Pro 4003n Printer

This HP printer powers office productivity by delivering blazing speed and reliable hardware.

These printers are built for maximum productivity with fast speeds and reliable hardware, delivering effortless everyday use from wherever work happens so you can focus more on your business.



Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають нові або багаторазові мікросхеми HP, і застосовує динамічні заходи безпеки для блокування картриджів із будь-якими мікросхемами, окрім HP. Періодичні оновлення вбудованого програмного забезпечення будуть підтримувати ефективність цих заходів і блокувати картриджі, які раніше працювали. Багаторазова мікросхема HP може працювати з багаторазовими, відновленими й повторно заправленими картриджами.

Докладніше:



Team management



HP Web Jetadmin



Easy setup



Dashboard



HP JetAdvantage compatible



EcoSmart toner

Maximum performance.

- Забезпечте свою динамічну робочу команду високошвидкісним принтером, який ідеально підходить для роботи до 10 користувачів.
- Прискорте робочий процес. Швидкість друку HP професійного класу сягає до 42 стор./хв, що відповідає високим вимогам клієнтів.¹
- Connect your way. Choose between Ethernet or high-speed USB.

Maximum productivity.

- Don't wait for printjobs. With no warm up time your printer is always ready.
- Get productivity in the palm of your hand. Print and save time with Shortcuts from HP Smart.
- Забудьте про простоту та бруд завдяки картриджам із функцією автоматичного зняття захисної плівки.

Seamless management.

- Connect your HP printers. Robust features and smart tools help your people do more, wherever work happens.
- Manage your printer fleet from a single dashboard. Smart Admin makes the experience seamless for IT and users.²
- Centralize print management for your enterprise. HP Web Jetadmin makes it easy with its suite of features.³

HP Wolf Pro Security.

- Забезпечте захист парку принтерів без зайвих зусиль. Попередньо налаштовані параметри означають, що пристрій буде готовий до роботи, коли ви будете готові.
- Перевірте перед початком роботи. Безпечна інсталяція використовує підпис коду завантаження перед увімкненням.
- Випереджайте потенційні ризики для безпеки. Регулярні оновлення допоможуть вам залишатися стійкими до нових загроз.
- Додайте ще один рівень безпеки. Функція PIN-коду автентифікує завдання друку, лише за вашої присутності.

Огляд продукту

HP LaserJet Pro 4003n Printer shown

- 1. Швидкість друку до 40 стор./хв (A4), стандартна місткість лотків для паперу — 350 аркушів
- 2. Попередньо налаштовані параметри безпеки
- 3. Високошвидкісні USB-порти, вбудований Gigabit Ethernet
- 4. Призначено для робочих груп до 10 користувачів
- 5. Додаток HP Smart для продуктивності у ваших руках



Аксесуари, витратні матеріали й підтримка

Витратні матеріали ⁸	W1030XC HP контрактний картридж для принтерів LaserJet із чорним тонером (Середній ресурс картриджа — 10 000 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.)
	W1510A Картридж із тонером HP 151A LaserJet, чорний (Середній ресурс картриджа — 3 050 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.)
	W1510X Картридж із тонером HP 151X LaserJet, чорний (Середній ресурс картриджа — 9 700 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.)
Аксесуари	
Послуги та підтримка	U42HFE - HP 3 year Next Business Day Service for LaserJet Pro 400x U42HRPE - HP 1 year Post Warranty Next Business Day Service for LaserJet Pro 400x

Технічні характеристики

Модель	HP LaserJet Pro 4003n Printer
Номер продукту	2Z611A
Функції	Принт
Панель керування	2-line LCD; OK button; Left button; Right button; Cancel button; Back button; Ready LED; Error LED; Wi-Fi LED (only for wireless bundle)
Друк	
Технологія друку	Лазерні
Швидкість друку ¹	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 40 стор./хв
Друк першої сторінки ²	чорно-білі копії (A4, режим готовності): 6,3 с ; Чорно-білий (A4, режим сну): 8,8 с
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): Високоякісний (чіткі лінії) (1200x1200 точок на дюйм) ; Технологія: HP FastRes1200, HP ProRes1200, режим економії
Місячне навантаження	До 80 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 750 до 4000
Розумні функції програмного забезпечення принтера ³	Manual duplex and booklet printing, N-up printing, collation, watermarks, install printer driver only, Economode for toner savings, accepts a variety of paper sizes and types
Стандартні мови друку	HP PCL 6, HP PCL 5e, емуляція HP 3-го рівня, PDF, URF, PWG Raster
Шрифти та їх гарнітури	84 шрифти TrueType із можливістю масштабування
Область друку	Поля друку Верхня панель: 5 мм, Нижня панель: 5 мм, Зліва: 4 мм, праве: 4 мм; Максимальна область друку : 207,4x347,1 мм
Тактова частота процесора	1200 МГц
Варіанти підключення	
Стандартна	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side;Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network:802.3az(EEE)
Можливість друку з мобільних пристроїв	Програма HP Smart; Apple AirPrint™; Сертифікація Mopria™
Підтримувані мережеві протоколи	TCP/IP, IPv4, IPv6; Друк: Порт TCP-IP прямого режиму 9100, LPD (підтримується лише черга без обробки), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Виявлення: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Налаштування IP: IPv4 (BootP, DHCP, автоматичне визначення IP-адреси (AutoIP), вручну), IPv6 (локальний зв'язок і зв'язок через маршрутизатор без збереження стану, зв'язок через DHCPv6 зі збереженням стану), безпека й управління сертифікатами SSL; Керування: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, системний журнал, завантаження мікропрограми через FTP
Можливості мережевого підключення	Yes, via built-in 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1X (does not apply to D bundles)
Жорсткий диск	Не передбачено
Пам'ять	Стандартна: 256 МБ ;Максимальне: 256 МБ
Обробка носія	
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 2 ;Максимальне: 3
Типи носіїв	Paper (plain, EcoFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm

Модель	HP LaserJet Pro 4003n Printer
Номер продукту	Z2611A
Обробка носія	Стандартна подача: 100-sheet multipurpose Tray 1, 250-sheet input Tray 2 Стандартна видача: Вихідний лоток на 150 аркушів Додатковий вхід: Додатковий третій лоток на 550 аркушів
Вага носія	Tray 1: 60 to 200 g/m ² ; Tray 2, Optional 550-sheet Tray 3: 60 to 120 g/m ²
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Кількість аркушів: 100; конверти: 10 Лоток 2: Аркуші: 250 Лоток 3: Аркуші: 550 Максимальне: до 900 аркушів
Місткість вихідного лотка	Стандартна: до 150 аркушів Конверти: До 10 конвертів Максимальне: до 150 аркушів
Сумісні операційні системи	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Сумісні мережеві операційні системи	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Мінімальні вимоги до системи	Windows: 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. For additional OS hardware requirements see microsoft.com Mac: 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser. For additional OS hardware requirements see apple.com
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	No software solutions are included in the Box, only on http://www.hp.com or http://123.hp.com
Керування безпекою	Безпека керування: Протокол SNMP v1 v2 v3, сертифікати SSL/TLS (HTTPS), аутентифікація 802.1x; безпека бездротової мережі: захищений доступ WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, шифрування WEP (64 і 128 біт), аутентифікація 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) із серверами RADIUS
Керування принтером	HP Printer Assistant; Програмне забезпечення HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (входить до складу HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (входить до складу HP WebJetAdmin); Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (утиліта для налаштування драйвера — драйвер; Deployment Utility — адміністратор керованого друку)
Габарити й вага	
Розміри принтера (Ш x Г x В)	Мінімум 381 x 357 x 216 мм; Максимальне: 381 x 634 x 241 мм
Вага принтера	8,22 кг
Умови використання	Температура: Від 10 до 32,5 °C Вологість: Відносна вологість від 30 до 70 %
Стан системи зберігання даних	Температура: Від -20 до 40 °C
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,6 Б (А) Емісія акустичного тиску: 54 дБ(А)
Живлення	Вимоги: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier); Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення
Технологія енергозощадження	HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on Technology; EcoSmart black toner; Power save
Сертифікати ⁵	Стандарт щодо електромагнітного випромінювання: CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B Доступні конфігурації, внесені в реєстр EPEAT®; Декларація IT EKO Відповідність вимогам Blue Angel⁶ Ні. Перегляньте документ ECI (інформація про порівняння екологічних позначок)
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку ^{22,27}	Вторинна переробка в рамках програми HP Planet Partners; містить перероблений пластик
Країна походження	Виготовлено на Філіппінах
Комплектація ⁷	Z2611A Принтер HP LaserJet Pro MFP 4003n; Установлено оригінальний картридж із чорним тонером HP LaserJet (2900 сторінок); Посібник щодо початку роботи; Інформаційна листівка щодо технічної підтримки; Посібник щодо гарантії; Інструкція щодо відповідності; Кабель живлення; USB-кабель (лише точка доступу й бездротовий зв'язок)
Гарантія	Однорічна гарантія, ремонт на місці експлуатації. Варіанти гарантії та підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Зверніться до свого постачальника або перейдіть на сторінку https://hp.com/support , щоб дізнатися більше про відзначене винагородами обслуговування HP і варіанти підтримки у вашому регіоні.

Примітки

¹ Бездротовий зв'язок підтримується лише на частотах 2,4 ГГц і 5,0 ГГц. Докладні відомості див. на сторінці hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi — зареєстрована торговельна марка організації Wi-Fi Alliance®. Бездротовий зв'язок підтримується на частотах 5,0 ГГц і 2,4 ГГц із використанням до 12 каналів, що не накладаються один на один, порівняно з лише 3 каналами, що не накладаються один на один, у модулі з підтримкою лише частотного діапазону 2,4 ГГц. Бездротовий зв'язок підтримує частоту 5,0 ГГц зі швидкістю передавання даних до 150 Мбіт/с, тоді як частотний діапазон 2,4 ГГц підтримує швидкість до 72,2 Мбіт/с. Потрібен доступ до Інтернету. Забезпечте його окремо.

² Easy setup and manage - Requires use of Smart Admin Dashboard for printer setup and onboarding of users.

³ HP Web Jetadmin можна безкоштовно завантажити на веб-сторінці hp.com/go/webjetadmin.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

¹ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.

² Визначено згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Щоб переглянути додаткову інформацію, відвідайте сторінку <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.

³ Для використання функції зберігання завдань необхідно придбати окремий флеш-накопичувач USB з обсягом не менше 16 Гб.

⁴ Типове споживання електроенергії (ТЕС) — показник споживання електроенергії пристроєм протягом 1 тижня в кіловатах на годину (кВт·год).

⁵ Сертифіковано EPEAT® (в окремих конфігураціях). Реєстрація EPEAT® залежить від країни. Статус сертифікації в різних країнах наведено на веб-сторінці: <http://www.epeat.net>.

⁵ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device and 230V for Blue Angel. Please be aware that HP LaserJet Pro 4001 and MFP 4101 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP LaserJet Pro 4003 and MFP 4103 series meet ecolabel energy efficiency limits.

⁷ Інформацію про ресурс картриджа принтера наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/toneryield>. Ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752 за умови безперервного друку. Фактичний ресурс може суттєво відрізнятися залежно від вмісту надрукованих зображень та інших чинників.



www.blauer-engel.de/uz219

