

# HP LaserJet Pro MFP 4102dw printer



Profiteer van razendsnelle printsnelheden, grote scanvolumes en eenvoudig beheer met de LaserJet Pro.

Profiteer van razendsnelle printsnelheden, grote scanvolumes en eenvoudige beheertools met de LaserJet Pro.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Voornaamste kenmerken

- HP Wolf Pro Security
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken standaard
- Hoge print snelheid (40 ppm A4)
- Hoog maandelijks printvolume (80.000 pagina's)
- Dual-band Wi-Fi®, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- Documentinvoer voor 50 vel met single-pass dubbelzijdig scannen

## Hoogste productiviteit

- Bied je team de voordelen van deze snelle printer, die ideaal is voor maximaal 10 personen.
- Verhoog het tempo van je workflow. Met de print snelheid van HP Pro-klasse print je tot 42 ppm in veeleisende omgevingen.<sup>1</sup>
- Bedien de printer vanaf je mobiel. Je print en bespaart tijd met de snelkoppelingen van HP Smart.<sup>2</sup>

## Perfekte beheermogelijkheden

- Printbeheer op één plek. HP Web Jetadmin maakt dit eenvoudig dankzij de vele functies.<sup>3</sup>
- Stel je printers snel in. Met een gestroomlijnde installatie kun je eenvoudig configureren en weer aan de slag gaan.
- Bescherm je printer. De Wi-Fi met automatisch herstel detecteert afwijkingen en start automatisch opnieuw op in een eerdere veilige staat.

## HP Wolf Pro Security

- De printerbeveiliging is standaard ingeschakeld. Door de vooraf geconfigureerde instellingen is hij meteen gebruiksklaar.
- Voeg een beveiligingslaag toe. Met de PIN/pull-optie worden je printtaken alleen geauthenticeerd als je bij de printer bent.
- Stel configuratiebeleid in en valideer instellingen centraal met HP Security Manager.<sup>4</sup>

## Duurzaam printen

- Bespaar tot 20% stroom. EcoSmart-toner met JetIntelligence biedt een balans tussen eersteklas kwaliteit en duurzaamheid.<sup>5</sup>
- Bespaar papier vanaf de eerste print. De standaard dubbelzijdige instelling drukt dubbelzijdig af om het gebruik te halveren.
- Voldoet aan de industriestandaard voor efficiëntie met een Energy Star-classificatie.<sup>5</sup>
- Verklein je voetafdruk. HP Auto-On/Auto-Off-technologie optimaliseert het energieverbruik van de printer.<sup>6</sup>

## Productronleiding

1. Ontworpen voor teams van maximaal 10 personen
2. Vooraf geconfigureerde beveiligingsinstellingen
3. Walk-up USB
4. Automatisch dubbelzijdig afdrukken
5. Hi-Speed USB-poorten, ingebouwd Gigabit Ethernet
6. Printsnelheden tot 40 ppm (A4), standaard papiercapaciteit voor 350 vellen



## Accessoires, supplies en support

Supplies	<b>W1020XC</b> HP W1020XC originele high-capacity zwarte contract LaserJet-tonercartridge (Het gemiddelde cartridgeresultaat bedraagt 10.000 standaardpagina's. Gespecificeerd resultaat volgens ISO/IEC 19752.)
	<b>W1490A</b> HP 149A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Het gemiddelde cartridge rendement bedraagt 2,900 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.)
	<b>W1490X</b> HP 149X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (Het gemiddelde cartridge rendement bedraagt 9.500 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.)
Accessoires	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro papierinvoerlade 550 vel
Service en support	<b>U42TZE</b> / HP 3 jaar service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro MFP 410x
	<b>U42U8PE</b> - HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro MFP 410x

## Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP 4102dw printer
Productnummer	Z7622F
Functies	Printen, kopiëren, scannen
Bedieningspaneel	2,7-inch kleurentouchscreen
<b>Printen</b>	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid <sup>1</sup>	<b>Zwart (A4, standaard):</b> Tot 40 ppm ; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 34 ipm
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	<b>Zwart (A4, standby):</b> Vanaf 6,3 s ; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 8,8 seconden
Printresolutie	<b>Zwart (optimaal):</b> Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi) ; <b>Technologie:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode
Maandelijks printvolume	Tot 80.000 pagina's A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand:</b> 750 tot 4000
Intelligente printersoftwarefuncties <sup>3</sup>	Automatisch dubbelzijdig printen en boekjes printen, N-up printen, sorteren, watermerken, alleen printerdriver installeren, Economodus voor tonerbesparing, geschikt voor tal van papierformaten en -soorten
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript niveau 3-emulatie, PDF, URF, standaard Office, PWG Raster
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen
Printgebied	<b>Printmarges</b> Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; <b>Maximaal printgebied:</b> 207,4 x 347,1 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
<b>Kopiëren</b>	
Kopieersnelheid	<b>Zwart (A4):</b> Tot 38 kpm
Copierspecificaties	ID kopiëren; Aantal kopieën; Formaat wijzigen (inclusief 2-Up); Lichter/donkerder; Verbeteringen; Formaat van origineel; Inbindmarge; Sorteren; Invoerlade selecteren; Dubbelzijdig; Kwaliteit (concept/ normaal/optimaal); Huidige instellingen opslaan; Standaardinstellingen terugzetten; <b>Maximum aantal kopieën:</b> 9999 kopieën; <b>Vergroten/verkleinen:</b> 25 tot 400%
<b>Scannen</b>	
Scansnelheid <sup>4</sup>	<b>Standaard (A4):</b> Tot 29 ppm/46 ipm (zwart-wit), tot 20 ppm/34 ipm (kleur)
Indeling scanbestand	PDF, JPG, TIFF
Scannerspecificaties	<b>Type scanner</b> Flatbed, automatische documentinvoer; <b>Scantechnologie:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Scaninvoermodi:</b> Knoppen aan de voorzijde: scannen, kopiëren, e-mailen, archiveren; HP Scansoftware; gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; <b>Twain-versie:</b> Versie 2.3; <b>Dubbelzijdig scannen met ADF:</b> Yes; <b>Optische scanresolutie:</b> Tot 1200 x 1200 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Scan to cloud (Google Drive and DropBox) Scan to email with LDAP email address lookup, Scan to network folder, Scan to USB, Scan to Microsoft SharePoint®, Scan to computer with software, Fax archive to network folder, Fax archive to email, Fax to computer, Enable/disable fax, Quick Sets
Aanbevolen aantal scans per maand	750 tot 4000
Scanbaar gebied	<b>Maximum mediaformaat (flatbed):</b> 216 x 297 mm ; <b>Minimum mediaformaat (documentinvoer):</b> 102 x 152 mm <b>Maximum mediaformaat (documentinvoer):</b> 216 x 356 mm
Bitdiepte/grijs tinten	24-bits / 256
<b>Fax</b>	
Fax	Nee
Intelligente faxsoftwarefuncties	Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belsignaal; Voorbladen; Fax blokkeren; Factuurcodes; Opslaan en laden; Faxactiviteitenrapporten; Internationale toegangscode instellen; Faxlog printen; HP Digitale fax
Processorsnelheid	1200 MHz
<b>Connectiviteit</b>	
Standaard	1 USB-poort aan voorzijde; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T netwerk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.3az; 802.11b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-radio
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Apple AirPrint™, Mopria, printen via IPP; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6), SSL-beveiliging en certificaatbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW download
Netwerkfuncties	Ja, via ingebouwd 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1x
Vaste schijf	Nee
Geheugen	<b>Standaard:</b> 512 MB ; <b>Maximaal:</b> 512 MB
<b>Media verwerking</b>	
Aantal papierladen	<b>Standaard:</b> 2 ; <b>Maximaal:</b> 3
Typen media	Papier (gewoon, EcoFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, briefpapier, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); enveloppen; etiketten;
Mediaformaat	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2, 3: 104,9 x 148,59 tot 215,9 x 355,6 mm <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanse briefkaart; Dubbele gedraaide Japanse briefkaart; Envelop #10; Envelop Monarch; B5-envelop; C5-envelop; DL-envelop; Aangepast formaat; 4 x 6 inch; 5 x 8 inch; Statement; Lade 2 en lade 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Aangepast formaat; A5-R; 4 x 6 inch; B6 (JIS) <b>ADF:</b> Letter; Legal; A4; aangepaste formaten 102 x 152 mm tot 216 x 356 mm

Model	HP LaserJet Pro MFP 4102dw printer
Productnummer	Z2622F
Mediaverwerking	<b>Standaard invoer:</b> Lade 1 voor 100 vellen, invoerlade 2 voor 250 vellen, automatische documentinvoer voor 50 vellen <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 150 vel <b>Optionele invoer:</b> Optionele derde lade voor 550 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; lade 2, optionele lade 3 voor 550 vellen: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup>
Invoercapaciteit	<b>Lade 1:</b> Vellen: 100; enveloppen: 10 <b>Lade 2:</b> Vellen: 250 <b>Lade 3:</b> Vellen: 550 (optioneel) <b>Maximaal:</b> Tot 900 vellen (met optionele invoerlade voor 550 vellen) <b>ADF:</b> Standaard, 50 vel
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> Tot 150 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen <b>Maximaal:</b> Tot 150 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; mobiele besturingssystemen; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Minimum systeemeisen	<b>Windows:</b> 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding of USB-poort; Internetbrowser; Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op microsoft.com; <b>Mac:</b> 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op apple.com;
Meegeleverde software	Softwareoplossingen worden niet meegeleverd in de doos, maar zijn alleen beschikbaar op <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> en <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>
Beveiligingsbeheer	Beveiliging beheer: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authenticatie; Beveiliging voor draadloze netwerken: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-versleuteling (64- en 128-bits), 802.1x authenticatie (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) met RADIUS-servers
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Web Jetadmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent (onderdeel van HP Web Jetadmin); HP WS Pro-proxyagent (onderdeel van HP Web Jetadmin); Printer Administrator Resource-kit voor de HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - driver; Hulpprogramma voor installatie - Managed Printing Administrator)
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen printer (b x d x h)	<b>Minimaal</b> 420 x 390 x 323 mm; <b>Maximaal:</b> 430 x 634 x 325 mm
Gewicht printer	12,6 kg
Gebruiksomgeving	<b>Temperatuur:</b> 10 tot 32,5°C <b>Vochtigheid:</b> 30 tot 70% rel
Opslagcondities	<b>Temperatuur:</b> -20 tot 40°C
Geluid	<b>Akoestische stroomemissie:</b> 6,7 B(A) <b>Geluidsdrukemissie:</b> 54 dB (A)
Voeding	<b>Vereisten:</b> 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); <b>Verbruik:</b> 510 watt (actief printen), 7,5 watt (stand-by), 0,9 watt (slaapstand), 0,9 watt (Auto-Off/Wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,06 watt (Auto-Off/Handmatig-On), 0,06 watt (Handmatig-Off); <b>TEC (Typical Electricity Consumption):</b> 0,40 kWh/week (Blue Angel); <b>Type voeding:</b> Interne (ingebouwde) voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off-technologie; Instant-on-technologie; Zwarte EcoSmart-toner
Certificeringen	RCM (Australië), TÜV en GS-merk (Duitsland), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Zuid-Korea), SIRIM (Maleisië), Cambodja, Oekraïne, EAC, Oost-Europese goedkeuringen, CE-merk, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Argentinië, Indonesië, Singapore, Filipijnen enz. <b>Standaard voor elektromagnetische emissie:</b> CISPR 32:2015 klasse B / EN 55032:2015 klasse B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013 + A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 deel 15 klasse B; ICES-003 Ed. 7 klasse B; IT ECO-verklaring; Blue Angel <b>Blue Angel-compatibel</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies <b>Naleving telecommunicatie:</b> ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Mogelijkheid tot recyclen via HP Planet Partners; Compatibel met toegankelijkheidsaccessoires; Bevat gerecycled plastic uit consumentenproducten
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos <sup>7</sup>	Z2622F HP LaserJet Pro 4102dw printer; Voorgeïnstalleerde originele zwarte HP LaserJet-tonercartridge (2900 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantie-gids; Flyer met regelgeving; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie op reparatie in bench/depot. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met je contractuele verkoper of ga naar <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> voor meer informatie over de bekoorde HP service- en ondersteuningsopties in je regio. (garantiecode 4E; garantie-id A033)

## Voetnoten

- <sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>2</sup> De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er zijn verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Een abonnement is mogelijk vereist; een abonnement is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com). Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de appstores.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>4</sup> HP JetAdvantage Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).
- <sup>5</sup> Berekeningen van HP zijn gebaseerd op genormaliseerde TEC-data van ENERGY STAR® waarin printers uit de HP LaserJet 200-500-serie bij de introductie worden vergeleken. Kijk op [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart).
- <sup>6</sup> HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; een firmwareupdate kan vereist zijn.

## Disclaimers technische specificaties

- <sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>2</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>4</sup> Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- <sup>5</sup> TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- <sup>6</sup> De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met een apparaat van 115 V en 230 V voor Blue Angel. De producten uit de HP LaserJet Pro 4001 en MFP 4101 serie zijn ENERGY STAR 3.0-gecertificeerd in de V.S. en de functioneel equivalente HP LaserJet Pro 4003 en MFP 4103 series voldoen aan de limieten voor energiezuinigheid van milieukeurmerken.
- <sup>7</sup> Kijk voor informatie over de opbrengst van de cartridge die bij de printer is meegeleverd op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Opbrengst gemeten volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)



© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

nl-nl Juli 2024

