

# Gamme d'imprimantes multifonctions noir et blanc HP LaserJet Pro 4101fdn/fdw/dw



Bénéficiez de vitesses d'impression ultra-rapides, d'une numérisation à volume élevé et d'outils de gestion simples avec HP LaserJet Pro.

Bénéficiez de vitesses d'impression ultra-rapides, d'une numérisation à volume élevé et d'outils de gestion simples avec HP LaserJet Pro.

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdn



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdw



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101dw

## Productivité maximale

- Soutenez votre équipe de travail dynamique avec cette imprimante rapide, idéale jusqu'à 10 utilisateurs.
- Améliorez votre flux de travail avec des vitesses ultra rapides jusqu'à 42 pages par minute, l'impression et la numérisation recto-verso et un chargeur automatique de documents.<sup>1</sup>
- Numérisez les deux côtés en un seul passage. La numérisation recto-verso permet à vos utilisateurs d'en faire plus en moins de temps.
- Optimisez votre productivité depuis le creux de votre main. Imprimez et gagnez du temps grâce aux raccourcis de HP Smart.<sup>2</sup>

## Une gestion sans faille

- Centralisez la gestion des impressions pour votre entreprise. HP Web JetAdmin vous facilite la tâche grâce à une série de fonctionnalités.<sup>4</sup>
- Configurez vos imprimantes en un clin d'œil. Profitez d'une configuration simplifiée qui vous permet d'installer votre imprimante en un temps record afin que vous puissiez reprendre rapidement vos activités.
- Protégez votre imprimante. La fonction Wi-Fi auto-réparatrice détecte les anomalies et se réinitialise automatiquement aux paramètres réseaux sécurisés précédents.

## HP Wolf Pro Security :

- Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. La fonction optionnelle d'impression par code PIN/pull permet d'authentifier vos travaux d'impression uniquement lorsque vous êtes présent.
- Définissez des politiques de configuration et validez les paramètres de manière universelle avec HP Security Manager.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/learn/ds>.

<sup>4</sup> HP Web JetAdmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>5</sup> Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart)

<sup>6</sup> Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

<sup>7</sup> Recyclage : La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 60 pays, territoires et régions en Asie, Europe et Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du service HP Planet Partners. Pour plus d'informations, visitez le site [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).

<sup>8</sup> L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5 GHz et 2,4 GHz utilisant respectivement jusqu'à 12 canaux et 3 canaux sans chevauchement. Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbits/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbits/s. Pour en savoir plus, consultez [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

<sup>9</sup> HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).

## Présentation du produit

1. Écran tactile couleur intuitif (CGD) de 2,7 pouces (6,86 cm)
2. Port USB d'accès aisé
3. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'à 8,5 x 17 pouces (216 x 356 mm)
4. Chargeur automatique de 50 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage
5. Le scanner à plat peut prendre en charge un format de papier jusqu'à 8,5 x 11,7 pouces (216 x 297 mm)
6. Bac de sortie de 150 feuilles
7. Impression recto-verso automatique
8. Le bac d'alimentation 2 de 250 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm)



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101dw
Numéro de produit	2Z618F	2Z619F	2Z620F
Fonctions	Impression, numérisation, copie, télécopie.		Impression, numérisation, copie.
Vitesse d'impression (lettre/A4)	Jusqu'à 42/40 pages par minute (ppm)		
Vitesse de numérisation (lettre/A4)	Recto : Jusqu'à 31/29 ppm (noir); Jusqu'à 21/20 ppm (couleur) Recto-verso : Jusqu'à 49/46 images par minute (ipm) (noir); Jusqu'à 36/34 ipm (couleur)		Recto : Jusqu'à 31/29 ppm (noir); Jusqu'à 21/20 ppm (couleur)
Numérisation	BAA de 50 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage		Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation en un seul passage
Impression recto-verso automatique	√		
Affichage du panneau de configuration	Écran tactile couleur de 2,7 pouces (6,86 cm)		
Bac universel 1 de 100 feuilles, bac 2 de 250 feuilles	√		
Bac 3 de 550 feuilles en option	Ajout d'un élément max		
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 350/900 pages		
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 750 à 4000 pages		
Rendements des cartouches (A/X/XC)	Noir : Environ 2 900/9 500/10 000pages		

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



## Fonctionnalités majeures

Conception compacte avec des performances révolutionnaires. Impression recto-verso à grande vitesse jusqu'à 42 ppm et numérisation recto-verso. Grâce à l'application HP Smart, vous pouvez facilement imprimer et numériser depuis vos appareils mobiles.<sup>1,2</sup>

Gérez vos imprimantes avec la puissance de HP Web Jetadmin. Bénéficiez d'outils de gestion intuitifs qui facilitent l'ajout et la mise à jour d'appareils, de solutions et de politiques.<sup>4</sup>

Avec HP Wolf Pro security, vous bénéficiez d'une protection robuste directement intégrée à l'imprimante et livrée préconfigurée.

### Accessoires

**D9P29A** Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles

### Consommables

**W1020XC** Toner noir grande capacité Contractuel LaserJet HP authentique W1020XC (env. 10 000) pages  
**W1480A** Cartouche de toner LaserJet authentique noir HP 148A 1 noir (env. 2 900 pages)  
**W1480X** Cartouche de toner LaserJet authentique noir HP 148X grande capacité 1 noir (env. 9 500 pages)

### Solutions

**Flux de production:** Destinations de numérisation

**Sécurité:** HP Security Manager; Sécurité HP Smart en option; Impression sécurisée HP et Insights

**Impression mobile et universelle:** Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Print pour extension Chrome; Pilote d'impression HP Smart en option; Imprimez depuis n'importe où avec l'option Private Pickup; UPD HP Smart;

**Administration:** HP Web Jetadmin; HP Smart Admin; Serveur Web intégré; Kit de ressources pour l'administration de l'imprimante HP Smart; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center 2.0(ECP); Gestion de la sécurité et de parcs Premium sur ECP(Premium Experience)

### Services

**U42TYE** - Service groupé HP 2 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec interv. J05 sur site U42TZE - Service groupé HP 3 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec interv. J05 sur site U42U0E - Service groupé HP 4 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec interv. J05 sur site U42U1E - Service groupé HP 5 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec interv. J05 sur site U42U2E - Service HP 2 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec intervention sous 4 heures, 9h/j, 5j/7 U42U3E - Service HP 3 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec intervention sous 4 heures, 9h/j, 5j/7 U42U4E - Service HP 4 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec intervention sous 4 heures, 9h/j, 5j/7 U42U5E - Service HP 5 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec intervention sous 4 heures, 9h/j, 5j/7 U42U6E - Service Groupé HP 3 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec échange J05 U42U7E - Service groupé HP 3 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec retour à l'atelier U42U8PE - Service HP 1 an post-garantie pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec intervention sur site le jour ouvré suivant U42U9PE - Service HP 1 an post-garantie pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec intervention sous 4 heures, 9h/j, 5j/7  
**U42V0PE** - Service HP 1 an post-garantie pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec échange avancé le jour ouvré suivant U42V1PE - Service HP 1 an post-garantie pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x avec retour à l'atelier U9JT1E - Installation HP avec service réseau pour scanner et impression personnels

<sup>1</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/hpsmart>.

<sup>4</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin)

<sup>5</sup> Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart)

<sup>6</sup> Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

<sup>7</sup> Recyclage : La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 60 pays, territoires et régions en Asie, Europe et Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du service HP Planet Partners. Pour plus d'informations, visitez le site [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).

<sup>8</sup> L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5 GHz et 2,4 GHz utilisant respectivement jusqu'à 12 canaux et 3 canaux sans chevauchement. Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbits/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbits/s. Pour en savoir plus, consultez [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

<sup>9</sup> HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).

## Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro 4101-4104dw/fdn/fdw

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101dw
Référence du produit	Z2618F	Z2619F	Z2620F
AIO functions	Impression, copie, scan, fax		Impression, copie, numérisation
<b>Impression</b>			
Performance d'impression <sup>7,8,9</sup>	Première page imprimée Letter: As fast as 6.1 sec Noir; Première page imprimée A4: En 6,3 secondes seulement Noir; Letter: Jusqu'à 42 ppm Noir; A4: Jusqu'à 40 ppm Noir; Vitesse d'impression (Paysage, A5): Jusqu'à 63 ppm Noir		
Résolution d'impression	Noir (optimal) Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp); Noir (normal) Normal (600 x 600 ppp); jusqu'à 4800 x 600 ppp); Noir et blanc (lignes fines) Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp)		
Technologie d'impression	Laser; Technologie de résolution d'impression: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode		
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto-verso automatique et de livret, impression N-up, assemblage, filigranes, pilote d'imprimante installé uniquement, Economode pour l'économie de toner, prend en charge une grande variété de formats et types de papier		
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent proxy HP SNMP (composant de HP WebJetAdmin); Agent proxy HP WS Pro (composant de HP WebJetAdmin); Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (pilote de configuration utilitaire; Utilitaire de déploiement - Managed Printing Administrator)		
<b>Numérisation</b>			
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Capteur d'image par contact (CIS); Version Twain: Version 2.3		
Résolution du scanner	Matériel: À plat (jusqu'à 1200 x 1200 ppp); Chargeur automatique de documents (jusqu'à 300 x 300 ppp); Optique: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPG, TIFF		
Modes d'entrée du scanner	Boutons de numérisation, de copie, d'envoi par e-mail ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA		
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8.5 x 14 in Maximum; 4 x 6 in Minimum; À plat: 8.5 x 11.7 in		
Vitesse de numérisation <sup>11</sup>	Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color) Letter; Jusqu'à 29 ppm/46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 20 ppm/34 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 49 ipm (b&w), up to 36 ipm (color) Letter; Jusqu'à 46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 34 ipm (couleur) A4		Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color) Letter; Jusqu'à 29 ppm/46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 20 ppm/34 ipm (couleur) A4;
Fonctions de numérisation avancées	Chargeur automatique de documents avec numérisation recto-verso en un seul passage, Numérisation vers le cloud (Google Drive et DropBox), Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP, Numérisation vers un dossier réseau, Numérisation vers USB, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers un ordinateur avec le logiciel, Archivage de télécopie vers un dossier réseau, Archivage de télécopie vers e-mail, Télécopie vers ordinateur, Activation/Désactivation de télécopie, Configurations rapides; PDF; JPG; Le logiciel de numérisation HP Scan pour Windows prend en charge les formats PDF, PDF interrogeable, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Le logiciel de numérisation HP Easy Scan pour Mac prend en charge les formats PDF, PDF interrogeable, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG et TIFF;		Scan to cloud (Google Drive and DropBox) Scan to email with LDAP email address lookup, Scan to network folder, Scan to USB, Scan to Microsoft SharePoint®, Scan to computer with software, Fax archive to network folder, Fax archive to email, Fax to computer, Enable/disable fax, Quick Sets; PDF; JPG; Le logiciel de numérisation HP Scan pour Windows prend en charge les formats PDF, PDF interrogeable, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Le logiciel de numérisation HP Easy Scan pour Mac prend en charge les formats PDF, PDF interrogeable, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG et TIFF;
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
<b>Copie</b>			
Vitesse de copie	Letter: Up to 42 cpm Noir; A4: Jusqu'à 40 cpm Noir; Première copie imprimée Letter: As fast as 6.8 sec Noir; Première copie imprimée A4: Vitesse : jusqu'à 7,2 secondes Noir; Recto verso Letter: Up to 36 cpm Noir; Recto verso A4: Jusqu'à 34 cpm Noir		
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 9 999 copies		
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %		
Paramètres du photocopieur	Copie de carte d'identité; Nombre de copies; Redimensionner (y compris 2-Up); Plus clair/plus foncé; Améliorations; Taille d'origine; Marge de reliure; Assemblage; Sélection du bac; Recto-verso; Qualité (Brouillon/Normal/Supérieure); Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut		
<b>Télécopier</b>			
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 Kbits (maximum); 14,4 Kbits (par défaut) / Letter: 6 sec per page		
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard): 203 x 98 ppp		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Page de garde; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie; Télécopie numérique HP		
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 400 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumérotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Oui; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Non; Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; correspondance CSID uniquement (ID d'appelant non pris en charge); Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 200 numéros; Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Oui (réception seulement); Combiné téléphonique pris en charge: Non		Réduction de télécopie automatique prise en charge: Non; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non
<b>Connectivité</b>			
Connectivité en standard	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB arrière; 1 port USB avant; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; 802.3az (EEE)	1 Front USB port; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.3az; 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi radio	1 port USB à l'avant; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1 000 Base-T; 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; Point d'accès sans fil 802.11b/g/n
Fonctionnalités réseau	Oui, via ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré, Gigabit; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X		
Fonctionnalité d'impression mobile	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct	
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo		
Vitesse du processeur	1 200 MHz		
Stockage	Stockage des tâches en option via le port USB arrière externe (16 Go minimum) Disque dur: Non		
Cycle d'utilisation (mensuel)	Letter: Jusqu'à 80 000 pages; A4: Jusqu'à 80 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000		

## Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro 4101-4104dw/fdn/fdw

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101fdw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 4101dw
Référence du produit	Z2618F	Z2619F	Z2620F
<b>Gestion du papier</b>			
Entrée	Bac 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles; Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles; Jusqu'à 350 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 250 feuilles) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes		
Sortie	Standard: Bac de sortie de 150 feuilles, Jusqu'à 150 feuilles Standard		
Options recto verso	Automatique (par défaut)		
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 50 feuilles; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui		Standard, 50 feuilles; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: No
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non		
Bacs d'alimentation standard	Standard: 2; Maximum: 3		
Types de supports	Papier (ordinaire, EcoEFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes;		
Grammage du support	Tray 1: 16 to 53 lb; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 16 to 32 lb		
Tailles des supports	Tray 1: Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); 16K; Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement; Tray 2 & Tray 3: Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); Custom Size; 5 x 8 in; Statement		
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in, Tray 2, 3: 4.12 x 5.83 to 8.5 x 14 in		
Dimensions (L x P x H)	16.54 x 15.35 x 12.72 in; 420 x 390 x 323 mm; Maximum: 16.93 x 25 x 12.8 in; 430 x 634 x 325 mm		
Poids	27.78 lb; 12,6 kg		18.13 lb; 8,22 kg
Contenu de l'emballage <sup>2</sup>	Cartouche de toner LaserJet conçue par HP; Guide de mise en route; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Notice réglementaire; Cordon secteur		
Cartouches de remplacement <sup>4</sup>	Toner noir HP LaserJet authentique HP 148A (env. 2 900 pages), W1480A; Toner noir HP LaserJet authentique HP 148X (env. 9 500 pages), W1480X; HP W1020XC toner contractuel LaserJet noir grande capacité conçu par HP (env. 10 000) pages, W1020XC		Toner noir HP LaserJet authentique HP 148A (env. 2 900 pages), W1480A; Toner noir HP LaserJet authentique HP 148X (env. 9 500 pages), W1480X
Fournitures livrables			
Conditions de garantie	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site <a href="http.com/support">hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E; ID garantie A033)		
Certification Energy Star	Oui		
Conformité en matière d'économie d'énergie <sup>5</sup>	IT ECO Declaration; EPEAT® Silver registered; ENERGY STAR® certified		Déclaration IT ECO; Homologué EPEAT® Silver
Panneau de commandes	Écran couleur tactile de 6,86 cm (2,7")		
Ecran	2,7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)		
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur le site <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> ; <a href="http://1.23.hp.com">http://1.23.hp.com</a> ;		
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell		
Configuration minimale requise	<b>PC:</b> 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ;; <b>Mac:</b> 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;		
Alimentation <sup>10</sup>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré); <b>Requis du bloc d'alimentation:</b> Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (pas de tension double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); <b>Consommation électrique:</b> 510 watts (Impression active), 7,5 watts (Prêt), 0,9 watt (Veille), 0,9 watt (Arrêt automatique/Wake on LAN, désactivé à l'expédition) 0,06 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,06 watt (Arrêt manuel); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> 0,44 kWh/Week (Energy Star 3.0)		<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré); <b>Requis du bloc d'alimentation:</b> Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (pas de tension double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); <b>Consommation électrique:</b> 510 watts (Impression active), 7,5 watts (Prêt), 0,9 watt (Veille), 0,9 watt (Arrêt automatique/Wake on LAN, désactivé à l'expédition) 0,06 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,06 watt (Arrêt manuel); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> 0,40 kWh/semaine (Blue Angel); 0,44 kWh/semaine (Energy Star 3.0)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A)		
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 to 90.5°F ; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 80.6°F ; Température de stockage: -4 to 104°F ; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70% d'humidité relative		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentification ; sécurité des réseaux sans fil : WPA (accès Wi-Fi protégé) WPA2 WPA3, cryptage WEP (64 et 128 bits), authentification 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) avec serveurs RADIUS		

<sup>1</sup> La fonctionnalité de stockage de travaux nécessite l'achat d'une clé USB séparée avec une capacité minimale de 16 Go.

<sup>2</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

<sup>3</sup> Économies de toner annoncées - Basées sur le coût d'abonnement mensuel du service de toner monochrome HP Instant Ink de 1 500 pages sans achat de supplément

<sup>4</sup> Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>

<sup>5</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays.

<sup>6</sup> Mesuré selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>7</sup> Mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24734, à l'exception du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site Web <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>8</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>9</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

<sup>10</sup> La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).

<sup>11</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mars 2024

--

