Dock USB-C pour 4 Écrans - Mini Dock avec Hub USB-C HDMI avec 1x USB Type-C & 3x USB-A, Ethernet, Audio - Mini Docking Station USB-C HDMI DisplayPort - Station d'Accueil Universelle USB-C

Nº de produit: DK31C4DPPDUE

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 à 10 Gbps transforme votre MacBook Pro, PC Windows ou Chromebook USB-C® ou Thunderbolt™ 3 en une station de travail performante. Ce dock USB 3.2 Gen 2 Type-C offre tout ce dont vous avez besoin, des sorties vidéo HDMI ou DisplayPort quadruples en 4K 60 Hz aux ports USB-C et USB-A à 10 Gbps pour les périphériques, en passant par la livraison de puissance jusqu'à 100 W (Power Delivery).

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 avec prise en charge du DP 1.2 et HDMI 2.0 HDR est idéale pour des configurations à deux, trois ou quatre écrans. Elle prend en charge jusqu'à quatre affichages 4K à 60 Hz, avec n'importe quelle combinaison de ports DisplayPort et HDMI, sur des ordinateurs portables USB-C Gen 2, MacBook (y compris les systèmes M1) et ordinateurs portables Windows avec Thunderbolt 3.

Spécifications d'affichage et de résolution :

Quadruple DisplayPort 4K | Jusqu'à 3840 x 2160p @ 60Hz

Quadruple HDMI 4K | Jusqu'à 3840 x 2160p @ 60Hz

Mix DP et HDMI 4K x4 | Jusqu'à 3840 x 2160p @ 60Hz

Double DisplayPort 5K* | Jusqu'à 5120 × 2880

Affichage unique 5K DisplayPort* | Jusqu'à 5120 × 2880 + Double HDMI/DP 4K | Jusqu'à 3840 x 2160p @ 60Hz

*Nécessite un moniteur compatible 5K et l'utilisation de deux ports DP pour une seule connexion 5K

Alimentez et rechargez les ordinateurs portables et ultrabooks USB-C/Thunderbolt 3 avec 100 W via Power Delivery - plus élevé que les autres stations USB-C 10 Gbps à 4 écrans.

Rechargez des smartphones et autres appareils à forte consommation via deux ports de charge en façade avec prise en charge BC 1.2 pour les appareils USB-A et USB-C. Ces ports de charge rapide fonctionnent même sans ordinateur portable connecté.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 dispose de 4 ports USB en aval pour connecter vos périphériques :

• 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 15W/3A)

• 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 7.5W/1.5A)

• 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps | 4.5W/0.9A)

Également inclus : un port Ethernet Gigabit avec prise en charge PXE Boot et WoL, ainsi qu'un port audio casque/micro stéréo TRRS à 4 positions.

Cette station d'accueil USB-C est dotée de plusieurs options de sécurité, notamment un slot de sécurité compatible Kensington et des trous de montage pour une fixation murale ou sur bureau. Un câble USB-C certifié USB-IF de 1 mètre est inclus.

Le dock USB-C dispose de grilles de ventilation sur les côtés et en dessous pour assurer un bon refroidissement, en particulier pour les usages intensifs en graphisme ou en vidéo avec plusieurs sorties 4K 60 Hz.

Développée pour renforcer les performances et la sécurité, l'application StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle compatible avec une large gamme d'accessoires IT. Elle inclut :

Advanced Windows Layout Utility : Pour configurer et enregistrer des dispositions de fenêtres personnalisées

Mac Address Pass-Through Utility : Pour améliorer la sécurité réseau

USB Event Monitoring Utility : Pour suivre et enregistrer les connexions de périphériques USB

Wi-Fi Auto Switch Utility : Pour passer automatiquement sur un réseau câblé plus rapide

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, visitez : www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• QUAD MONITEUR USB-C DOCK : Le dock USB-C prend en charge jusqu'à 4 écrans (4K60Hz), y compris des écrans quadruples/triples/doubles étendus, en utilisant n'importe quelle combinaison de 4x DP et/ou 4 sorties HDMI 2.0/Dual 5K60Hz (2x DP par écran); 100W PD

• COMPATIBILITÉ : Prend en charge Win/macOS/ChromeOS/Linux/plateformes matérielles, Intel, AMD et série M Apple, permettant l'utilisation de 4 écrans même sur les PC qui ne prennent en charge qu'un seul en natif; Installation du pilote requise sur Win/macOS

• AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ : la station d'accueil DisplayLink avec hub USB 4 ports comprend 3 ports USB-A 5Gbps (1 port de charge rapide 1,5 A), 1 port USB-C 10Gbps (charge de 15W 3A), Gigabit Ethernet et une prise micro/casque audio TRRS 3,5mm

• INSTALLATION ET GESTION FACILES : Station d'accueil quadruple écran avec câble hôte USB-C de 1m (certifié USB-IF), bouton Marche/Arrêt en façade, fente K et trous de montage; Ventilation optimisée pour un meilleur refroidissement

• NOTRE AVANTAGE : Outils de connectivité inclus pour les pros de l'IT et les équipes IT avec Network MAC Address Pass-Through pour la sécurité du réseau, WiFi Auto Switching pour améliorer les performances du réseau/USB Event Monitoring/Windows Layout

---

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	4
Nombre d'écrans pris en charge	4
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB 3.2 Gen 2
Type de bus	USB 3.2 Gen 1

		USB 3.2 Gen 2
	Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	ID du chipset	DisplayLink - DL6910
		Realtek - RTS5423
		Realtek - RTS5411T
		Realtek - RTL8153
Performance		
	Wake On Lan	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160p @ 60Hz, 5120 x 2880 (avec 2x connexion DP)
	Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (15W)
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Oui
Connecteur(s)		
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows 10, 11, 11 ARM (64 bit), Mac OS 10.14-13.0, 14.0, 15.0, 26.1, Chrome OS 61.x
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte doté d'un port USB-C disponible (pour garantir la pleine fonctionnalité de l'adaptateur, le port USB-C hôte doit prendre en charge la fonction USB Power Delivery)

	Remarque	Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge l'ensemble des fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port USB-C hôte prend en charge la norme USB Power Delivery
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation Marche/Arrêt
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Power Delivery	100W
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Tension de sortie	20V DC
	Courant de sortie	8.5A
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 to 50°C
	Température de stockage	-20 to 70°C
	Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir et gris sidéral
	Longueur du produit	8.5 in [21.5 cm]
	Largeur du produit	3.5 in [9.0 cm]
	Hauteur du produit	1.9 in [4.7 cm]
	Poids du produit	1.2 lb [0.5 kg]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	9.2 in [23.3 cm]
	Largeur du Colis	5.7 in [14.5 cm]

	Hauteur du Paquet	3.9 in [10.0 cm]
	Poids brut	3.5 lb [1.6 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
		1 - Câble hôte
		1 - Adaptateur d'alimentation universel
		2 - Cordons d'adaptateurs d'alimentation (UK et EU)
		1 - Manuel d'utilisation
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis